RZUT PRZYZIEMIA

Legenda:	
	łącznik jednobiegunowy 10AX 250V
	łącznik jednobiegunowy szczelny 10AX 250V
	łącznik świecznikowy 10AX 250V
	przycisk jednobiegunowy szczelny 10A 250V
	łącznik schodowy 1b 10AX 250V
	łącznik krzyżowy 1b 10AX 250V
TYP TABLICA OBWOD	punkt świetlny (kinkiet) – typ oprawy wg wykazu
TABLICA OBWOD	punkt świetlny – pozostawić zapas przewodu zakończony złączem 3, 4–biegunowym. Oprawy dobierze inwestor we własnym zakresie.
TABLICA OBWOD	punkt świetlny (kinkiet) – pozostawić zapas przewodu zakończony złączem 3, 4–biegunowym. Oprawy dobierze inwestor we własnym zakresie.
TABLICA OBWOD	gniazdo 1f pojedyncze 2P+Z 16A ~250V
TABLICA OBWOD	gniazdo 1f podwójne 2x2P+Z 16A ~250V
TABLICA OBWOD	gniazdo 1f pojedyncze szczelne 2P+Z 16A ~250V
TABLICA OBWOD	gniazdo 1f pojedyncze szczelne okapu 2P+Z 16A ~250V (montowac 30 [cm] pod sufitem)
TABLICA OBWOD	gniazdo 1f pojedyncze szczelne pralki 2P+Z 16A ~250V
TABLICA OBWOD	gniazdo 1f pojedyncze szczelne zmywarki 2P+Z 16A ~250V
TABLICA OBWOD	punkt przyłączeniowy
TABLICA OBWOD	napęd elektryczny
	rozdzielnica elektryczna
	gong
	wideodomofon
	gniazdo RJ 45
	gniazdo RTV
	gniazdo SC
	termostat pokojowy
	autonomiczna czujka pożaru

UWAGI:

1. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz pomieszczeń należy stosować osprzęt i oprawy o stopniu ochrony min. IP44 – IP65.
2. W sanitariatach, pomieszczeniach technicznych oraz socjalnych należy wykonać połączenia wyrównawcze.
3. W mieszkaniach dopuszcza się zamiennie stosowanie przekaźników bistabilnych przystosowane do montażu w puszkach p/t.
4. Instalacje elektryczne w łazienkach należy wykonać zgodnie z PN–HD 60364–7–701, zachowując wymagane strefy ochronne.
5. W łazienkach należy stosować oprawy wykonane w II klasie ochronności oraz instalować w wymaganej odległości od wanny, brodzika lub kabiny prysznicowej.
6. Szczegółową lokalizację urządzeń oraz gniazd wtykowych należy ustalić z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Gniazda wtykowe montowane po przeciwnych stronach ściany przesunąć w pionie / poziomie o min. 10 cm.
7. Dla instalacji przeciwpożarowych należy stosować korytka oraz system ich mocowań o odpowiedniej odporności ogniowej. Przejściaprzez strefy przeciwpożarowe należy uszczelnić ogniowo. Przejścia przez strefy dymowe należy uszczelnić dymowo.
8. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (REI) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 ub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów.
9. Typ zastosowanych opraw oświetleniowych należy dostosować do rodzaju zastosowanego sufitu.
10. Zaleca się stosować oprawy wyposażone w źródła światła LED.
11. Ostatecznego doboru typu opraw oświetleniowych dokona Inwestor na etapie wykonawstwa, na podstawie aranżacji wnętrz oraz postanowień zawartych w normie PN–EN 12464–1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy.
12. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN–(HD)IEC 60364 i PN–EN 12464.

TR PROJEKT
Teresa Raczak
ul. Zielona 12/2
59-220 Legnica

Obiekt	BUDYNEK MIESZKALNY WIELOORODZINNY Nowogrodziec, dz. nr 313/1 obr. Nowogrodziec-4
Nazwa rys.	RZUT PARTERU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zespół projektowy		Imie i nazwisko, uprawnienia	Podpis
Elektryka	Projektant	mgr inż. Remigiusz Przystaj uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej, nr 115/DOŚ/08	
	Sprawdzający	mgr inż. Włodzimierz Boguta uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej, nr 29/90/Lw	

Info. rys.	Branża	Stadium	Data	Skala	Numer rysunku
	elektryczna	PT	05-05-2025	1:100	ET 02