

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor: Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20
28-330 Sędziszów

Budowa: Sędziszów Osiedle Drewniane
Obiekt: Budynek wielorodzinny Nr.5 mieszkanie nr 8 i 6 oraz klatka schodowa
Instalacja: elektryczna

PRZEDMIAR ROBÓT

A) WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR 5 MIESZKANIE NR 8 I 6 ORAZ KLATKI SCHODOWEJ NA OSIEDLU DREWNIANYM W SĘDZISZOWIE CPV 45310000-3

001) KSNR 5-0408-05

an. wypusty na gniazda wtykowe 2-bieg.10a,10a/z wyk.przewodami w listwach n.t.,podłoże-tynek pomieszczenia bud.mieszkalnych

Ilość: 15,00 SZT.

002) KSNR 5-0408-04

an. wypusty na wyłączniki oświetleniowe wyk.przewodami w listwach instal. n.t.,podłoże-tynek,w pomieszczeniach bud.mieszkalnych

Ilość: 14,00 SZT.

003) KSNR 5-0401-06

an. wypusty na LSW,przewody w listwach

Ilość: 2,00 SZT.

004) KNR 403-1129-02

demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1,0 m²

Ilość: 2,00 SZT.

005) KNR 403-1129-02

an.ponowny montaż tablic bezpiecznikowych po podłączeniu zasilania

Ilość: 2,00 SZT.

006) KNR 508-0402-01

mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu
włączniki S 301B 16A

Ilość: 9,00 SZT.

007) KNR 508-0402-01

mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu
włącznik S 301B 10A

Ilość: 4,00 SZT.

008) KNR 508-0402-01

mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu
włączniki różnicowo prądowe P 302 25/0,03A

Ilość: 4,00 SZT.

009) KNR 508-0816-21

podłączenie urządzeń wentylatorków (montaż wentylatora ująć w części budowlanej)

Ilość: 10,00 SZT.

010) KNR 508-0403-01

mocowanie aparatów sygnalizacji przyzywowej, dzwonek

Ilość: 2,00 SZT.

011) KNR 508-0502-05
przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe - przykręcane mocowane na kołkach kotwiących. ilość mocowań 2

Ilość: 18,00 KPL

012) KNR 508-0504-03
montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych , zwykłych z podłączeniem (oprawy plafonierey)

Ilość: 18,00 SZT.

013) KNR 508-0504-07
montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych.
bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem

Ilość: 4,00 SZT.

014) KNR 508-0303-01
montaż lokalnych szyn wyrównawczych

Ilość: 2,00 SZT.

015) KNR 403-1202-01
sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1

Ilość: 12,00 POMIA

016) KNR 403-1205-05
badanie skuteczności ochrony - pomiar pierwszy

Ilość: 2,00 POMIA

017) KNR 403-1205-06
badanie skuteczności ochrony - pomiar następny

Ilość: 27,00 POMIA

018) KNR KAL.-WŁ -
demontaż starej instalacji w lokalu mieszkalnym szt 2 i klatce schod

Ilość: 3,00 KPL

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZETARGU NIE ZAWIERA CEN

A) WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR 5 MIESZKANIE NR 8 I 6 ORAZ KLATKI SCHODOWEJ NA OSIEDLU DREWNIANYM W SĘDZISZOWIE XPV 45310000-3

1 KSNR 5 an. wypusty na gniazda wtykowe 2-bieg. 15,00 SZT.
040805 10a, 10a/z wyk.przewodami w listwach n.t., podłóże-tynk., pomieszczenia
bud.mieszkalnych

Robocizna:	R-G	2,8900	43,3500
listwy elektroinstalacyjne z twardego pc	M	6,6600	99,9000
przewody YDYpżo 3x2,5 750V	M	7,0000	105,0000
gniazda wtyczkowe 2-biegunowe nt	SZT.	1,0200	15,3000
kołki rozporowe fi 6	SZT.	12,2000	183,0000
Materiały inne:	%	4,0000	

2 KSNR 5 an. wypusty na wyłączniki oświetleniowe 14,00 SZT.
040804 wyk.przewodami w listwach instalacja n.t., podłóże-tynk, w pomieszczeniach
bud.mieszkalnych

Robocizna:	R-G	2,8700	40,1800
listwy elektroinstalacyjne z twardego pc	M	6,0300	84,4200
przewody YDYpżo 3x1,5 750V	M	6,4000	89,6000
wyłączniki n/t 250 v/6-10a	SZT.	1,0200	14,2800
kołki rozporowe fi 6	SZT.	12,0000	168,0000
Materiały inne:	%	4,0000	

3 KSNR 5 an. wypusty na LSW, przewody w listwach 2,00 SZT.
040106

Robocizna:	R-G	3,9100	7,8200
listwa elektroinstalacyjna	M	7,2000	14,4000
Przewód	M	8,0000	16,0000
Materiały inne:	%	4,0000	

4 KNR 403 demontaż tablic bezpiecznikowych o 2,00 SZT.
112902 powierzchni do 1,0 m2

Robocizna:	R-G	0,7770	1,5540
------------	-----	--------	--------

5 KNR 403 an. ponowny montaż tablic 2,00 SZT.
112902 bezpiecznikowych po podłączeniu zasilania

Robocizna:	R-G	0,7770	1,5540
------------	-----	--------	--------

6 KNR 508 mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg 9,00 SZT.
040201 na gotowym podłożu wyłączniki S 301B 16A

Robocizna:	R-G	0,1719	1,5471
wyłączniki S-301B 16A	SZT	1,0000	9,0000

7	KNR 508	mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg 040201 na gotowym podłożu włącznik S 301B 10A	4,00 SZT.
	Robocizna:	R-G 0,1719 0,6876	
	wyłącznik S 301 B 10A	SZT 1,0000 4,0000	
8	KNR 508	mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg 040201 na gotowym podłożu włączniki różnicowo prądowe P 302 25/0,03A	4,00 SZT.
	Robocizna:	R-G 0,1719 0,6876	
	Wyłączniki różnicowo prądowe 1 faz 25/0	SZT 1,0000 4,0000	
9	KNR 508	podłączenie urządzeń wentylatorków 081621 (montaż wentylatora ująć w części budowlanej)	10,00 SZT.
	Robocizna:	R-G 1,4707 14,7070	
	Materiały inne:	% 2,5000	
10	KNR 508	mocowanie aparatów sygnalizacji 040301 przyzywowej, dzwonek	2,00 SZT.
	Robocizna:	R-G 0,2196 0,4392	
	aparaty- dzwonek	SZT. 1,0000 2,0000	
11	KNR 508	przygotowanie podłoża ceglanego pod 050205 oprawy oświetleniowe - przykręcane mocowane na kołkach kotwiących. ilość mocowań 2	18,00 KPL
	Robocizna:	R-G 0,1146 2,0628	
	kołki	SZT. 2,0000 36,0000	
	Materiały inne:	% 2,5000	
12	KNR 508	montaż na gotowym podłożu opraw 050403 oświetleniowych żarowych , zwykłych z podłączeniem (oprawy plafonier)	18,00 SZT.
	Robocizna:	R-G 0,3151 5,6718	
	oprawy wewnętrzne z kloszem	SZT. 1,0000 18,0000	
	żarówki głównego szeregu LED230 v	SZT. 1,0400 18,7200	
	Materiały inne:	% 2,5000	
13	KNR 508	montaż na gotowym podłożu opraw 050407 oświetleniowych żarowych.bryzgoodpornych, strugoodpornych. porcelanowych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem	4,00 SZT.
	Robocizna:	R-G 0,3247 1,2988	
	oprawy bryzgoszczelne z kloszem IP-44	SZT. 1,0200 4,0800	
	żarówki głównego szeregu LED230 v	SZT. 1,0400 4,1600	
	Materiały inne:	% 2,5000	

14	KNR 508 030301	montaż lokalnych szyn wyrównawczych	2,00 SZT.
	Robocizna:	R-G	0,2804 0,5608
	puszki odgałęźne n/t z pcw	SZT.	1,0200 2,0400
	Materiały inne:	%	2,5000
<hr/>			
15	KNR 403 120201	sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1	12,00 POMIA
	Robocizna:	R-G	1,3000 15,6000
<hr/>			
16	KNR 403 120505	badanie skuteczności ochrony - pomiar pierwszy	2,00 POMIA
	Robocizna:	R-G	0,5000 1,0000
<hr/>			
17	KNR 403 120506	badanie skuteczności ochrony - pomiar następny	27,00 POMIA
	Robocizna:	R-G	0,2800 7,5600
<hr/>			
18	KNR KAL. WŁ	demontaże starej instalacji w lokalu mieszkalnym szt 2 i klatce schod	3,00 KPL
	Robocizna:	R-G	8,0000 24,0000
<hr/>			