T-7339 "Lubań Stodoła"

Energa operator

Uzgodnienie wystawione wyłącznie w formie elektronicznej.
Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku
Dział Dokumentacji Energetycznej
Dokumentację projektową sprawdzono pod względem zgodność z B/25/002056, P/25/000396
Uzgodnienie nr 2025/10/04695/35MMD
Data uzgodnienia 06.11.2025

Transformator
Sn = 63 kVA

Istn.
NH3
WT-1/gG
125 A

3 P

Istn. NH2 WT-1/gF 80 A — Istn. obw. 100 YAKY 4 x 120 mm² kier. Z-101
Istn. NH2 WT-1/gF 63 A — Proj. obw. 02
Istn. NH2 WT-1/gG 100 A — Istn. obw. 300 AsXSn 4 x 70 mm² kier. sł. 1/1
Istn. NH2 Rezerwa

Proj. SP
P1-Rs/LZV/LZR/F

kWh 3-f — TI3 — ETIMAT T 25 A — PE — LZ — LZR — RBK 00 WTN-00/gF 40 A — LZV — PE — N
R≤10 Ω
Budynek mieszkalny na dz. nr 33/8

Proj. ASA 500-10BO
R≤10 Ω

MONTAŻ słupa nr **7339-02 1/11 K-10,5/12**

Montaż szafki SL (z demontażu) — 10 kW
10 kW
Montaż szafki SL (z demontażu)

Proj. ST 208

Proj. kabel nn 0,4 kV
2 x YAKXS 4 x 35 mm²; L = 8 m
(+PFe/Zn 25 x 4)

46m / 50m

MONTAŻ słupa nr **7339-02 1/10 P-10,5/4,3**

48m / 50m

MONTAŻ słupa nr **7339-02 1/9 P-10,5/4,3**

Proj. kabel wlz YKXS 5 x 10 mm² L = 6 m / 10 m

48m / 50m

MONTAŻ słupa nr **7339-02 1/8 P-10,5/4,3**

Proj. kabel wlz YKXS 5 x 10 mm² L = 6 m / 10 m

47m / 49m

MONTAŻ słupa nr **7339-02 1/7 P-10,5/4,3**

7m / 22m

Proj. przyłącze kablowe nn 0,4 kV
YAKXS 4 x 120 mm²; L = 7 m / 22 m
(+PFe/Zn 25 x 4)

PROJ. BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ nn 0,4 kV
Montaż LNnni: AsXSN 4 x 95 mm²; ΣL= 554 m / 592 m
(od istn. stacji T-7339 do proj. słupa nr 1/11)

DEMONTAŻ słupa nr 201/301 RONK-12/15
MONTAŻ słupa nr **7339-02 1/ 7339-300 301 RONK-12/17,5**

42m / 54m

DEMONTAŻ słupa nr 201/1 P-10/ŻN
MONTAŻ słupa nr **7339-02 1/1 N-10,5/4,3**

Proj. ST 208

40m / 44m

Proj. ASA 500-10BO
R≤10 Ω

Istn. AsXSn 4 x 70 L = 52 m
Istn. 3 x AFL 35 + 25 L = 52 m
Istn. AsXSn 4 x 16 L = 19 m
10 kW

MONTAŻ słupa nr **7339-02 1/2 N-10,5/4,3**
MONTAŻ słupa nr **7339-02 1/3 N-10,5/4,3**
MONTAŻ słupa nr **7339-02 1/4 P-10,5/4,3**
MONTAŻ słupa nr **7339-02 1/5 P-10,5/4,3**
MONTAŻ słupa nr **7339-02 1/6 P-10,5/4,3**

48m / 50m — 47m / 49m — 47m / 49m — 47m / 49m — 47m / 49m — 47m / 49m

50m — 81m — 84m — 100m — 96m — 63m

DEMONTAŻ słupa nr 201/2 P-9/ŻN
DEMONTAŻ słupa nr 201/3 P-10/ŻN
DEMONTAŻ słupa nr 201/4 P-10/ŻN
DEMONTAŻ słupa nr 201/5 P-12/ŻN
DEMONTAŻ słupa nr 201/6 P-12/ŻN
DEMONTAŻ słupa nr 201/7 RK-10/2xŻN

Demontaż istn. szafki SL ze słupa — 10 kW
10 kW
Demontaż istn. szafki SL ze słupa

Proj. Mufa przelotowa 1kV typu SMH4 25-150
Istn. kabel wlz kier. dz. 244
Istn. kabel wlz kier. dz. 31/2
Proj. Mufa przelotowa 1kV typu SMH4 25-150

PROJ. ROZBIÓRKA LINII NAPOWIETRZNEJ nn 0,4 kV
Demontaż LNnni: AsXSn 4 x 70 mm²; L= 42 m
(od istn. stacji nr T-7339 do istn. słupa nr słupa nr 201/301)
Demontaż LNnn: 3 x AFL 35 + 1 x 25 mm²; ΣL= 514 m
(od istn. słupa nr 201/301 do istn. słupa nr słupa nr 201/7)

Istn. słup 202/302 **7339-02 2/ 7339-300 302 (zm. n-ru)**
Istn. AsXSn 4 x 16 L = 14 m — 10 kW

Istn. słup 203/303 **7339-02 3/ 7339-300 303 (zm. n-ru)**
Istn. AsXSn 4 x 70 L = 60 m
Istn. 3 x AFL 35 + 25 L = 60 m

Istn. słup 204 **7339-02 4 (zm. n-ru)**	Istn. słup 205 **7339-02 5 (zm. n-ru)**	Istn. słup 206 **7339-02 6 (zm. n-ru)**	Istn. słup 207 **7339-02 7 (zm. n-ru)**	Istn. słup 208 **7339-02 8 (zm. n-ru)**
Istn. 3 x AFL 35 + 25 L = 90 m	Istn. 3 x AFL 35 + 25 L = 81 m	Istn. 3 x AFL 35 + 25 L = 81 m	Istn. 3 x AFL 35 + 25 L = 71 m	Istn. 3 x AFL 35 + 25 L = 68 m

Istn. AsXSn 4 x 16 L = 6 m — 10 kW

Istn. AsXSn 4 x 70 L = 63 m
kier. sł. 304
obw. 300, T-7339

Istn. AsXSn 4 x 16 L = 12 m — 10 kW

UWAGI:

1. Układ sieci TN-C - samoczynne wyłączenie zasilania
2.)* - obudowa aparatu przystosowana do plombowania
3. Obudowa i fundament proj. szafek - z tworzywa termoutwardzalnego

Jednostka projektowa:
ELVERSO
ELVERSO Daniel Lica
ul. Osiedlowa 5, 83-300 Grzybno
tel. +48 605 055 357, e-mail: biuro@elverso.pl
NIP 5891791306, REGON 528148892

Inwestor:
ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Nazwa zadania:
Rozbiórka i budowa linii elektroenergetycznej napwietrznej nn 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV, zasilającego budynek mieszkalny na dz. nr 244 w miejscowości Lubań gm. Nowa Karczma

Data: 08.2025 r.
Skala:

Nazwa rys.: Schemat zasilania sieci 0,4 kV
WP nr: OBI/35/2500705

Projektował: mgr inż. Daniel Lica
upr. bud. nr POM/0314/PWBE/18
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Podpis:

Rys. nr: **E-5**