

34. Zestawienie montażeń i demontaży

Montaże:

Lp.	Odcinek od do	Kabel/przewód			Układanie kabli									Złącze wyposażenie										
		Kabel YAKXS 4x240	Całkowita długość linii kablowej	Trasa linii kablowej	Długość wykopu o głębokości 0,9m i szerokości 0,4m	Oznaczniki kablowe	Rura osłonowa DVK 160	Rura osłonowa SRS 160	Uszczelnienie AROT GABO SRA 160	Bezpośrednio w wykopie	Mufa ZRM5 185-240	Podsyпка piaskowa	Folia kablowa niebieska	Złącze KRSN-00/4R-NH2/F	Tabliczka z numerem złącza	Tabliczka opisująca kable w stacji transformatorowej	Tabliczka opisująca kable w złączu	Keramzyt	Zamek Master Key do złącza	Zwora ZI 2 400 A	Rozłącznik bezpiecznikowy NSL-2	WT-2/gG 315A	WT-2/gG 160A	Bednarka FeZn 25x4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Od istn. T317660 do proj. KRSN-00/4R-NH2/F	46	46	38	38	5	4		8	42		3	42	1	1	1	4	55	1	6	1	3	3	46
2	Od proj. KRSN-00/4R-NH2/F do proj. KRSN-00/4R-NH2/F	44	44	36	36	5	4		8	40		3	40	1	1		2	55	1	6			3	44
3	Od proj. KRSN-00/4R-NH2/F do proj. KRSN-00/4R-NH2/F	6	6	2	2	1				6		0	6	1			3		1	6				6
4	Od proj. KRSN-00/4R-NH2/F do istn. Z31005133	38	38	30	21	4	9	9	4	20	1	2	20											38
5	Od proj. KRSN-00/4R-NH2/F do istn. Z31005134	38	38	30	21	4	9	9	4	20	1	2	20											38
RAZEM		134	134	106	97	15	17	9	20	108	1	8	108	3	2	1	9	110	3	18	1	3	6	134
jednostka		m	m	m	m	szt.	m	m	szt.	m	kpl.	m3	m	szt.	szt.	szt.	szt.	l	szt.	szt.	kpl.	szt.	szt.	m

172 172