

**Słoneczna 83 - wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej i w piwnicy**

Identyfikator kosztorysu: SŁONECZNA 83 - WYMIANA INST. ELEKTR.  
NA KL. SCHODOWEJ I W PIWNICY,

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 08.06.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 4-03 1116-3 Demontaż na podłożu ceglanym lub betonowym przewodów wtynkowych	m	25,00
2	KNR 4-03 1120-3 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelniających z odłączeniem przewodów - puszki okrągłe, przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> , 4 wyloty w puszcze	szt	10,00
	2+2+1+2+3	10,00	
3	KNR 4-03 1124-5 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A - łącznik metalowy i z tworzyw sztucznych uszczelniony, wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy, 1 wylot	szt	3,00
4	KNR 4-03 1133-8 Demontaż opraw żarowych kanałowych przykręcanych	szt	4,00
5	KNR 4-03 1133-7 Demontaż opraw LED - do ustalenia ze WM czy zamontować je ponownie?	szt	6,00
6	KNR 4-03 1131-1 Demontaż automatu schodowego	szt	1,00
7	KNR 4-03 1129-1 Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup>	szt	3,00
8	KNR 4-03 1121-1 Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych, natężenie prądu do 25 A, mocowanych na tablicy izolacyjnej	szt	4,00
9	KNR 4-03 1121-10 Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3 biegunowych, natężenie prądu do 25 A, mocowanych na ścianie	szt	5,00
10	KNR 4-03 509-1 Demontaż i montaż liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów - licznik jednofazowy /bez kosztu licznika/	szt	16,00
11	KNR 4-03 304-2 Wymiana tablic licznikowych do liczników 1 fazowych	szt	1,00
12	KNR 4-03 304-2 Wymiana tablic licznikowych dostosowanych do liczników 3 fazowych	szt	15,00
13	KNR 4-01 339-1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach o głęb.i szer. 1/4x1/2 cegły	m	13,50
14	KNR 4-03 1001-5 Wykucie bruzd ręcznie dla przewodów wtynkowych, podłoże z cegły	m	40,00
	2,50*6+5+20	40,00	
15	KNR 4-03 1004-6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych - długość przebicia do 20 cm, średnica rury do 25 mm	otworów	15,00
16	KNR 4-03 1004-11 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych - długość przebicia do 30 cm, średnica rury do 25 mm	otworów	6,00
17	KNR 5-08 101-3 Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego - przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m	25,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
18	KNR 5-08 110-2 Rury winidurkowe układane n.t.na gotowych uchwytach - rura o średnicy do 22 mm	m	25,00
19	KNR 5-08 207-2 Przewody YDY 3x2,5 mm2 wciągane do rur kabelkowe w powłoce polwinitowej	m	35,00
20	KNR 5-08 209-2 Przewody YDYp 3x1,5 mm2 układane w tynku o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wtynkowe w podłożu innym - dla obwodu oświetlenia klatki schodowej	m	90,00
21	KNR 5-08 210-3 Przewody YDY 5x6 mm2 kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd,o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu, do 40 mm2 Al w podłożu różnym od betonu 9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23	m	240,00 240,00
22	KNR 5-10 118-3 Układanie z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli wielożyłowych YKY 5x25 mm2 o masie do 2 kg/m	m	8,00
23	KNR 4-03 902-8 Montaż końcówek kablowych na przewodach - końcówka lutowana, przewód miedziany lub mosiężny, przekrój żył do 70 mm2	szt	2,00
24	KNR 4-03 901-5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub śruby - przewód pojedynczy, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 50 mm2	podł.przew.	16,00
25	KNR 5-08 303-3 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem - puszki 75x75 przykręcane o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2.5 mm2	szt	4,00
26	KNR 5-08 308-1 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem - łącznik bakelitowy mocowany przez przykręcanie 1-biegunowy lub przycisk	szt	3,00
27	KNR 5-08 304-7 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych mocowanych przez przykręcenie o 4 wylotach z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej	szt	4,00
28	KNR 5-08 WACETOB 407-1 Montaż wyłącznika nadmiernonadprądowego 1-biegunowego S 303 - C 25A	szt	16,00
29	KNR 5-08 WACETOB 407-3 Montaż ochronnika - ogranicznik przepięć klasa B+C SPB 12/280/4 DEHN 475 kV	szt	1,00
30	KNR 5-08 WACETOB 407-3 System wyłączania ppoż - FRX	szt	1,00
31	KNR 5-08 WACETOB 309-4 Montaż gniazd wtyczkowych 230V na szynie	szt	1,00
32	KNR 5-08 WACETOB 402-1 Montaż transformatora 400 W 230/24 V	szt	1,00
33	KNR 5-08 401-8 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów o ilości otworów mocujących do 4, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe, podłoże z cegły	aparat	15,00
34	KNR 5-08 403-2 Montaż rozdzielnic SNr-6	szt	15,00
35	KNR 5-08 WACETOB 408-3 Montaż elementów rozdzielnic (modułowych) - szyny łączeniowej 3-biegunowej	szt	15,00
36	KNR 5-08 WACETOB 407-2 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego S303 - C-25A	szt	15,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
37	KNR 4-03 WACETOB 904-1 Odłączanie przewodów od zacisków lub bolców, przekrój żył do 6 mm <sup>2</sup> w rozdzielnicach lokatorskich	kpl	15,00
38	KNR 4-03 901-2 Podłączenie przewodów pod zaciski lub śruby - przewód pojedynczy, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 4 mm <sup>2</sup> w rozdzielniach lokatorskich	kpl	15,00
39	KNR 5-08 502-5 Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe przykręcane podłoża z cegły, mocowanie na 2 kołkach kotwiących	kpl	12,00
40	KNR 5-08 504-3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych, przykręcanych, końcowych Lampa LED z czujnikiem ruchu, żarówka led 4,5W - policzono	szt	6,00
41	KNR 5-08 504-7 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych kanałowych LED	szt	5,00
42	KNR 5-08 504-7 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych, przykręcanych, końcowych - Oprawa LED z czujnikiem ruchu + żarówka LED 6,5W	szt	1,00
43	KNR 4-03 1202-1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 1 fazy	pomiar	16,00
44	KNR 4-03 1203-1 Badanie linii kablowej nn i sterowniczej - kabel nn do 4 żył	odcinek	1,00
45	KNR 4-03 1205-5 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	pomiar	1,00
46	KNR 4-01 705-7 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi, szer.pasów tynku do 10 cm 13,50+40 53,50	m	53,50
47	KNR 4-01 707-3 Wykonanie tynków uzupełnień zwykłych kat.III na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp.instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach	szt	10,00
48	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m3	0,50
49	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	0,50
50	KNR 4-03 1-1 Wykonanie schematu kreskowego powykonawczego instalacji elektrycznej - kalkulacja własna	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----