

| Lp.                                    | Rodzaj odbiornika                    | ilość<br>[szt.] | Pi - moc<br>zainstalowana<br>[kW] | kj - współczynnik<br>jednoczesności | Pz - moc<br>zapotrzebowana<br>[kW] | cosφ -<br>współczynnik<br>mocy | U [kV]     | I [A]        |
|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| <b>Rozdzielnia EN (POM.1.6)</b>        |                                      |                 |                                   |                                     |                                    |                                |            |              |
| 1                                      | Instalacja oświetlenia podstawowego  | 1               | 0,111                             | 0,6                                 | 0,0666                             | 0,8                            | 0,4        | 0,120        |
| 2                                      | Gniazda 230V                         | 1               | 3                                 | 0,2                                 | 0,6                                | 0,8                            | 0,23       | 1,883        |
| 3                                      | Potrzeby własne AKPiA i Teletechnika | 1               | 2                                 | 1                                   | 2                                  | 0,8                            | 0,23       | 10,870       |
|  | <b>SUMA:</b>                         | -               | <b>5,111</b>                      | -                                   | <b>2,67</b>                        | -                              | -          | -            |
| <b>Dyżurka (POM.1.7)</b>               |                                      |                 |                                   |                                     |                                    |                                |            |              |
| 1                                      | Instalacja oświetlenia podstawowego  | 1               | 0,111                             | 0,6                                 | 0,0666                             | 0,8                            | 0,4        | 0,120        |
| 2                                      | Gniazda 230V                         | 1               | 4                                 | 0,2                                 | 0,8                                | 0,8                            | 0,23       | 2,510        |
|  | <b>SUMA:</b>                         | -               | <b>4,111</b>                      | -                                   | <b>0,87</b>                        | -                              | -          | -            |
| <b>Jadalnia, Kuchnia (POM.1.8,1.9)</b> |                                      |                 |                                   |                                     |                                    |                                |            |              |
| 1                                      | Instalacja oświetlenia podstawowego  | 1               | 0,148                             | 0,6                                 | 0,0888                             | 0,8                            | 0,4        | 0,160        |
| 2                                      | Gniazda 230V                         | 1               | 6                                 | 0,2                                 | 1,2                                | 0,8                            | 0,23       | 3,765        |
|  | <b>SUMA:</b>                         | -               | <b>6,148</b>                      | -                                   | <b>1,29</b>                        | -                              | -          | -            |
|  | <b>SUMA:</b>                         | -               | <b>15,37</b>                      | -                                   | <b>4,822</b>                       | <b>0,8</b>                     | <b>0,4</b> | <b>8,700</b> |