Obwód	Moc zainst. [kW]	Wsp. jedn. [-]	Moc oblicz. [kW]	Prąd oblicz. [A]	Sposób ułożenia przewodu	Typ przewodu	Ilość żył	Przekrój żył [mm2]	Ilość przewodów w korytku	Długość przewodu [m]	Zabezpieczenie różn.-pr.	Zabezpieczenie nadprądowe	Prąd długotrwały [A]	Rezystancja pętli zw. [Ω]	Spadek napięcia	Zabezp. przeciążeniowe skuteczne?	Ochrona p-poraż. skuteczna?
Oświetlenie parter	0,4	1	0,4	1,9	C	N2XH-J	3	2,5	2	15	16/0,03	1P B16	33	0,3264151	0,05%	PRAWDA	PRAWDA
Switch	0,1	1	0,1	0,5	C	N2XH-J	3	2,5	2	15	16/0,03	1P B16	33	0,3264151	0,01%	PRAWDA	PRAWDA
Gniazda sala 1	2	0,4	0,8	3,7	C	N2XH-J	3	2,5	2	20	16/0,03	1P B16	33	0,4018868	0,30%	PRAWDA	PRAWDA
Gniazda sala 2	2	0,4	0,8	3,7	C	N2XH-J	3	2,5	2	20	16/0,03	1P B16	33	0,4018868	0,30%	PRAWDA	PRAWDA
Gniazdasala 3	2	0,4	0,8	3,7	C	N2XH-J	3	2,5	2	20	16/0,03	1P B16	33	0,4018868	0,30%	PRAWDA	PRAWDA
Gniazda toaleta	2	0,4	0,8	3,7	C	N2XH-J	3	2,5	2	20	16/0,03	1P B16	33	0,4018868	0,30%	PRAWDA	PRAWDA
RAZEM	**8,5**		**3,7**	**5,9**	**D**	**YDY**	**5**	**10**	**2**	**100**		**3P B25**	**52**	**0,4773585**	**0,44%**	**PRAWDA**	**PRAWDA**