UWAGI:

1. GŁÓWNE ROZPROWADZENIA PRZEWODÓW INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ WYKONAĆ W KORYTACH KABLOWYCH, PODEJŚCIA DO PRZYŁĄCZANYCH URZĄDZEŃ UKŁADANE W ŚCIANACH WYKONAĆ W RURKACH OCHRONNYCH;
2. WYKONAĆ GŁÓWNE I LOKALNE POŁĄCZENIA WSZYSTKICH PRZEWODZĄCYCH CZĘŚCI OBCYCH W OBEKCIE, W SZCZEGÓLNOŚCI METALOWYCH RUROCIĄGÓW INSTALACJI SANITARNYCH I GAZÓW TECHNICZNYCH, KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH I KORYT KABLOWYCH, ELEMENTÓW SZYBÓW DŹWIGOWYCH, PRZEWODZĄCYCH OBUDÓW URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ZBLIŻAJĄCE SIĘ W SALACH OPERACYJNYCH I ZABIEGOWYCH ORAZ OIOM; POŁĄCZENIA WYKONAĆ DO NAJBLIŻSZEJ SZYNY LSMP, A DLA POMIESZCZEŃ BLOKÓW OPERACYJNYCH I OIOM DO WYDZIELONEJ SZYNY LSEC;
3. ŻYŁY OCHRONNE PRZEWODÓW WYDZIELONEJ INSTALACJI MEDYCZNEJ IT POŁĄCZYĆ POPRZEZ LISTWĘ PE W ROZDZIELNICY IT Z ODPOWIEDNIĄ SZYNĄ LSPE;
4. LISTWY LSPE I LSEC MONTOWAĆ W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OCHRONĄ, W MIEJSCU ŁATWO DOSTĘPNYM DLA OBSŁUG, NP. W SKRZYNCE P/T W ŚCIANIE;
5. WYKONAĆ POŁĄCZENIE LY2o 25mm2 (LUB RÓWNOWAŻNE) POMIĘDZY LSPE I LSEC, ŁATWE DO ROZŁĄCZENIA W PRZYPADKU TAKIEJ KONIECZNOŚCI;
6. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY I PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO USZCZELNIĆ P.POŻ.;

LEGENDA:

- ——— – PRZEWÓD Fe/Zn 25x4 mm INSTALACJI POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH;
- —·— – PRZEWÓD LY2o 70mm2 INSTALACJI UZIEMIENIA SZYNY PE ROZDZ. RG-GO I RG-15;
- —··— – PRZEWÓD LY2o 25mm2 INSTALACJI POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH;
- —·—·— – PRZEWÓD LY2o 16mm2 INSTALACJI POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH;
- —··—··— – PRZEWÓD DY2o 6mm2 INSTALACJI POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH;
- – – – – – TAŚMA MIEDZIANA UKŁADANA POD WYKŁADZINĄ ANTYELEKTROSTATYCZNĄ;

GSU – GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA W/G RYS. NR E/W/301
GSWP – GŁÓWNA SZYNA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH;
LSWP – LOKALNA SZYNA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH;
LSPE – LOKALNA SZYNA PRZYŁĄCZENIOWA PRZEWODÓW PE DLA SAL ZABIEGOWYCH I OIOM;
LSEC – LISTWA LSWP DLA SAL ZABIEGOWYCH I OIOM;
LS1 – LISTWA LSWP Z ZACISKAMI DO 25mm2 MOCOWANA DO ŚCIANY, STROPU LUB KORYTA KABLOWEGO;
LS2 – LISTWA LSWP Z ZACISKAMI DO 16mm2 MOCOWANA W PUSZCE P/T NA WYS. 0,1m OD POZIOMU POSADZKI, DO PRZYŁĄCZENIA POSADZKI ANTYELEKTROSTATYCZNEJ;
LS3 – KASETA Z ZACISKAMI DO PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW UZIEMIAJĄCYCH W SALACH ZABIEGOWYCH, MOCOWANA P/T NA WYS. 1,6m OD POZIOMU POSADZKI;
PW1 – PODŁĄCZENIE ZACISKU PE W KOLUMNIE ELEKTROMEDYCZNEJ;
PW2 – POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE PRZEWODZĄCYCH CZĘŚCI OBCYCH;
PW3 – UZIEMIENIE URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH;
PW4 – UZIEMIENIE SZYNY PE W ROZDZIELNICY RG-GO I RG-15;

Niniejszy rysunek stanowi własność Biura Projektowego SEGESTA. Kopiowanie, wykorzystywanie całości lub fragmentów opracowania zabronione (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. nr 24 z 1994r.)

Biuro Projektowe
SEGESTA BIURO PROJEKTOWE
ul. Wróblewskiego 29/2, 51-627 Wrocław
tel. +48 71 348 75 89 fax +48 71 348 26 91
e-mail: procowin@segesta.pl

Inwestor
STAROSTWO POWIATOWE
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 5

Projekt
SZPITAL POWIATOWY
W SULECHOWIE
ul. Zwycięstwa 1

PROJEKTANT:	NR UPR. PROJ.	PODPIS	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR. PROJ.	PODPIS
mgr inż. Krzysztof Mogo	146/96/UW		mgr inż. Waldemar Pięciński	473/87/UW	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Przemysław Stachowski, mgr inż. Magdalena Kozłowska				

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY	Branża: ELEKTRYCZNA	Skala: 1:100	Data: 07.2006
Tom: 2.7	Tytuł rys.: RZUT PODDASZA INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH	Nr rys.: E/W/122	Rewizja: –