

Tabela montażowa oświetlenia zewnętrznego - słupy oświetleniowe										Tab. nr 1
L.p.	Relacja kabla									
	Długość trasy kabla		YKYžo	K A B E L n n						
	Długość kabla YKYžo 5x4 mm ²									
	Wykop									
	Kabel w słupie		Zapasy	Rury osłon.						
	Kabel w budynku									
	Kabel w rozdzielnicy									
	Wężykowanie ~ 3%									
	Zestaw uszczelniający na rurę REC 50									
	SRS 50									
	DVK 50									
	Opaska oznacznikowa		Osprzęt kablowy							
	Folia niebieska szer. 0,2 m									
	Piasek									
	Końcówka kablowa K4									
	Głowica termokurczliwa palczasta na kabel 5-żyłowy 1,5-		Słup z wyposażeniem							
	Termokurczliwe oznaczniki faz									
	Tabliczka ostrzegawcza na słup									
	Słup stalowy zbieżny, okrągły, wys. 4m									
	Fundament do słupa									
	Oprawa LED 20W, 3000lm, 4000K, IP54									
	Tabliczka słupowa									
	Wyłącznik instalacyjny 1P C10		Uziemienie							
	Przewód do słupa YDYžo 3x1,5									
	Bednarka pomiedziowana FeCu 30x4									
	Uziom pionowy stalowy pomiedziowany fi16 dł. 6m									

1	Rozdzielnica	R _{Gnn}	13	31	4		13	2	1	2		3,0	4	4		5	1	5							
	St.	1			2											5	1	5	1	1	1	1	1	1	1
2	St.	1	17	22	17	2			1	4		6,0	3	17	2	5	1	5							
	St.	2			2											5	1	5	1	1	1	1	1	1	1
3	Rozdzielnica	R _{Gnn}	20	51	20		26	2	1	6	13,0	3,5	7	20	2	5	1	5							
	St.	3			2											5	1	5	1	1	1	1	1	1	1
4	St.	3	10	15	10	2							2	10	1	5	1	5							
	St.	4			2				1							5	1	5	1	1	1	1	1	1	1
5	St.	4	14	19	14	2			1	2	7,0		2	14	1	5	1	5	1	1	1	1	1	1	1
	St.	5			2											5	1	5							

		m	m	m	m	m	m	kpl.	m	m	szł.	m	m ³	szł.	szł.	szł.	szł.	szł.	szł.	kpl.	szł.	m	m	kpl.
Suma:		74	138	65	16	39	4	5	14	20	12,5	18	65	6	50	10	50	5	5	5	5	5	25	5